

## X-Lite – Installation und Konfiguration für FreePhone®

### Download und Installation der Software

1. Besuchen Sie zunächst die Download-Seite von Xten im Internet unter [www.xten.com/index.php?menu=download](http://www.xten.com/index.php?menu=download) und klicken Sie, entsprechend Ihres Betriebssystems, zum Download auf "X-Lite-Install"
2. Speichern Sie die Software auf Ihrem PC in ein Verzeichnis Ihrer Wahl
3. Anschliessend führen Sie die Datei aus und folgen dem Installationsassistenten

### Einrichtung für FreePhone

1. Nach erfolgter Installation finden Sie auf Ihrem Desktop das "X-Lite" Icon. Starten Sie nun mit Doppelklick das Programm – die X-Lite Telefonsoftware wird gestartet:



Bei Erstinstallation öffnet sich automatisch das Einstellungs Menü – fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 4 fort. Andernfalls öffnen Sie das

Fenster „Menue“, indem Sie auf das Symbol rechts über dem Ziffernblock klicken.

2. Wechseln Sie per Doppelklick in den Bereich „System Einstellungen“.



3. Doppelklicken Sie anschließend auf „SIP Proxy“.



4. Hier doppelklicken Sie bitte auf den **ersten** Eintrag **[Standard]**



5. und machen Sie folgende Angaben:



- Stellen Sie „Aktiviert“ auf „Ja“ ein
  - Angezeigter Name (optional): Ihren Namen eingeben
  - Benutzername: Ihr FreePhone® Nutzernamen  
**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass der Nutzernamen ausschließlich in Kleinbuchstaben eingegeben werden darf.
  - Benutzerkennung: Geben Sie hier erneut Ihren Nutzernamen ein
  - Passwort: Ihr FreePhone®-Passwort
  - Domain/Realm: web.de
  - SIP Proxy: sip.web.de
6. Nun klicken Sie zweimal links unten im Fenster auf „Zurück“ und anschließend mit Doppelklick auf "Netzwerk"



7. Geben Sie bei "Erster STUN Server" Folgendes ein: `stun.web.de`



8. Klicken Sie abschließend auf "Zurück" links unten im Fenster und schließen danach das Menüfenster. Die Software ist nun bereit zum Telefonieren mit FreePhone®.